

TouchBoard G80-11900



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier compact à touchpad intégré

Le TouchBoard multifonction vous rendra service partout où vous ne pouvez ou ne souhaitez pas vous passer des fonctions d'une souris et où vous manquez de place. Ce clavier Cherry révèle tous ses atouts dans un environnement industriel. Sa qualité et sa longévité inégalées s'allient à la précision et à la convivialité du touchpad.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 50 millions de frappes par touche
- Solide et fiable
- Compact et ergonomique
- Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19"
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Clavier USB : les touches suivantes peuvent être librement programmées en 3 niveaux (activation individuelle en combinaison avec « STRG », en combinaison avec « SHIFT ») à l'aide du logiciel KeyM@n (macros logicielles) : touches de fonction « F1 » - « F12 », « INSERT », « DELETE », « POSITION1 », « END », « BILD-UP », « BILD-DOWN », « PRINT », « PAUSE », virgule et zéro dans le pavé numérique.

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 1000 g

Poids total (avec emballage):

env. 1200 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Dimensions (produit):

env. 415 x 193 x 37 mm

Dimensions emballage:

env. 447 x 250 x 45 mm

Fiabilité:

- MCBF > 10 milliards d'activations
- MTBF > 874 000 heures

Touchpad:

- Résolution: 1000 dpi
- Nombre de touches: 2

Clavier :

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: Linéaire
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 66
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
1	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
2	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-2	Belgique	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
3	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
4	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-2	Suisse	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
5	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
6	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-2	Allemagne	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
7	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
8	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-2	Danemark	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
9	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
10	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-2	Espagne	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
11	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
12	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
13	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-0	France	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
14	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-2	France	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
15	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
16	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-2	UK	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
17	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-0	Grèce	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
18	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-2	Grèce	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
19	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
20	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-2	Italie	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
21	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
22	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-2	Norvège	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
23	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
24	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-2	Portugal	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
25	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
26	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
27	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
28	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
29	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105
30	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-2	Tchèque	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
31	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
32	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-2	Belgique	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
33	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
34	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-2	Suisse	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
35	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
36	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Allemagne	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
37	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
38	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-2	Danemark	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
39	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
40	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMES-2	Espagne	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
41	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
42	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
43	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	France	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
44	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	France	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
45	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
46	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-2	UK	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
47	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-0	Grèce	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
48	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-2	Grèce	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
49	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
50	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-2	Italie	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
51	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
52	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-2	Norvège	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
53	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
54	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-2	Portugal	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
55	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
56	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
57	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
58	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
59	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
60	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-2	Tchèque	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
61	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
62	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgique	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
63	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
64	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Suisse	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
65	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
66	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Allemagne	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
67	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
68	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-2	Danemark	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
69	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
70	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Espagne	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
71	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
72	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
73	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	France	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
74	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	France	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
75	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
76	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
77	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-0	Grèce	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
78	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-2	Grèce	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
79	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
80	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-2	Italie	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
81	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
82	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-2	Norvège	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
83	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
84	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-2	Portugal	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
85	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
86	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
87	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
88	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
89	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
90	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-2	Tchèque	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105